

Mini 2 Phono Preamp

Highend Phono Verstärker

- Für den Anschluss von MM- und High-Output MC-Tonabnehmern geeignet
- Präzise Entzerrung nach RIAA-Kennlinie
- Doppel-Mono-Aufbau für optimale Kanaltrennung
- Rauscharme ICs
- Hartvergoldete RCA In & Outputs
- Metallgehäuse schützt vor Vibration und Einstreuungen
- Gehäusefarbe schwarz

Eingangsimpedanz	47 kOhm
Kapazität	170 pF
Verstärkung	40 dB
Ausgangsspannung	500mV @ 1kHz (bei 5mV Eingangsspannung @ 1kHz)
Geräuschspannungsabstand	88 dB
Klirrfaktor	< 0,04%
RIAA Abweichung	innerhalb 0,5dB/20Hz - 20kHz
Input	RCA
Output	RCA
Netzteil	18V/500mA DC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme	20 mA DC, < 1 Watt Standby
Maße	100 x 35 x 48 mm (BxHxT)
Gewicht	280g ohne Netzteil



Mini 2 Phono Preamp
UVP
99,00 €

Phono-Vorverstärker für MM- und High-Output MC-Tonabnehmer

Viele aktuelle Verstärker bieten keinen speziellen Phono-Eingang an. Der Mini 2 Phono ist die ideale Lösung für diese Hifi-Systeme. Er ermöglicht den Anschluss von MM und High-Output MC-Tonabnehmern und bietet audiophilen Musikgenuss zum Einsteigerpreis. Ein modernes Schaltungskonzept vermeidet Rauschen und Verzerrungen. Die integrierte Schirmung und das ausgelagerte Netzteil lassen externen Störungen kaum eine Chance. Wegen der kompakten Maße kann Mini 2 Phono nahe beim Plattenspieler platziert werden. Sowohl Eingangs- als auch Ausgangsbuchsen sind hartvergoldet, um Korrosion zu vermeiden. Mini 2 Phono wird mit einem Line-Eingang (AUX etc) des Verstärkers verbunden.

